ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

取扱説明書　MM-SPL3BK・SPL3W

ご使用になる前によくお読みください。

マルチメディアスピーカー

MM-SPL3BK

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

1.はじめに

このたびは、マルチメディアスピーカーMM-SPL3BK・SPL3W(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品は実用最大出力6Wで小型ながら迫力パワーで高音質サウンドを楽しめるマルチメディアスピーカーです。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱い方法、使用上の注意等について説明するものです。
なお、お読みになったあとも本書はお手元に置いてご使用ください。

※本製品をご使用になる前に必ずこの取扱説明書をよくお読みください。
●本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
●本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。
●本書の内容については予告なしに変更することがございます。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

⚠警告	この表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。
⚠注意	この表示事項を守らなかった場合、使用者がけがをしたり、物的損害が発生する危険があります。

⚠警告

<内部を開けないでください>
●内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。
また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>
●内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>
●コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>
●雷がなっているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>
●接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。
火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>
●各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。
最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>
●スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾ぶきしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が侵されたり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力は加えない>
●スイッチやツマミには、無理な力を加えないでください。

<背面巻取り機能について>
●電源ケーブルは安全のため巻取らないでください。火災や破損、ケーブルの断線の原因となります。

●スピーカーの防磁機能について●
このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、 このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消滋機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合には、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3.特長

●小型で省スペースに設置できる、スタイリッシュなデザインの2chマルチメディアスピーカーです。
●アンプ内蔵でパソコンやMP3プレーヤーに接続するだけで手軽に迫力の高音質サウンドを楽しめます。
●デスク上から人の耳へ素直に音を届けるため、スピーカーユニットの角度がやや上向き加減になるよう設計しました。小さな音量でもはっきりと明瞭に聞き取ることができます。
●背面にケーブル巻取り機能を搭載。余分なケーブルを巻取ることができるので設置が非常に綺麗にできます。
●深夜や周りに気を使う環境にも便利なヘッドホンジャックを搭載しています。
●電源ケーブルを直接コンセントへ接続する電源内蔵タイプなので接続が綺麗にできます。
●テレビの近くに置いても影響が出ない防磁型です。

4.仕様

■実用最大出力:6W(3W+3W)
■周波数特性:200Hz～20,000Hz
■スピーカー形式:バスレフ式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
■スピーカーサイズ:2×3.5インチ(直径50×88mm)
■ロードインピーダンス:4Ω
■入力端子:ステレオミニプラグ(3.5mm)
■電源:内蔵
■外形寸法:W75×D87×H160mm
■重量:750g
■ケーブル長:PC接続ケーブル 約1m、スピーカー間ケーブル 約0.9m、電源ケーブル長 約1m
■付属品:取扱説明書(保証書)

5.接続例

①パワーオンスイッチ
②LED
③ヘッドホンジャック
④ボリュームコントロール
⑤右スピーカー
⑥左スピーカー
⑦スピーカー間ケーブル(約0.9m)
⑧PC接続ケーブル(約1.0m)
⑨電源コード(約1.0m)

●背面巻取り機能について●
⚠注意　電源ケーブルは安全のため巻取らないでください。

サンワサプライ株式会社　2010.01現在

岡山サプライセンター / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-3311 FAX.086-223-5123
東京サプライセンター / 〒140-8566 東京都品川区南大井6-5-8 TEL.03-5763-0011 FAX.03-5763-0033
札幌営業所/〒060-0807 札幌市北区北7条西5丁目ストークマンション札幌 TEL.011-611-3450 FAX.011-716-8990
仙台営業所/〒983-0851 仙台市宮城野区榴岡1-6-37宝栄仙台ビル TEL.022-257-4638 FAX.022-257-4633
名古屋営業所/〒453-0015 名古屋市中村区椿町16-7カジヤマビル TEL.052-453-2031 FAX.052-453-2033
大阪営業所/〒532-0003 大阪市淀川区宮原4-1-45新大阪八千代ビル TEL.06-6395-5310 FAX.06-6395-5315
福岡営業所/〒812-0012 福岡市博多区博多駅中央街8-20第2博多相互ビル TEL.092-471-6721 FAX.092-471-8078

10/01/YSDaNo